



ECC (Enerji Kontrol Merkezi)



İletişim ve Bakım

- Wi-Fi, 4G ve Ethernet
- Çevre birimleri için RS485 ve Ethernet desteği
- Uzaktan çalıştırma ve bakım



İzleme ve Kontrol

- Harici cihazları kontrol etmek için dahili röle mevcuttur
- Yük tüketimi izleme
- Yerel ürün yazılımı güncellemesini destekleyin
- Dışa aktarım kontrolü, Dalgalanma kontrolü, DRM kontrolü

ECC (Enerji Kontrol Merkezi)**SOLAX CLOUD İLE İLETİŞİM**

Ethernet	RJ45 × 1, 10/100 Mbps
Kablosuz	Wi-Fi: 802,11b/g/n / 4G: CAT-M1*
SIM kart boyutu	Nano - 4FF 12,3 × 8,8 mm
Örnekleme hızı	5 dakikada bir

ÇEVRE BİRİMLERİ İLE İLETİŞİM

RS485	COM × 1, 115200 bps, COM × 3, 19200 bps, Modbus-RTU
DRM (yalnızca AU/NZ için)	DRM 0 / 1 / 5 / 6 / 7 / 8
Analog Giriş	Harici sensör cihazı bağlantısı için
Dijital giriş	Harici kontrol cihazı bağlantısı için
Dijital çıkış	Harici AC kontağını veya rölesini kontrol edin
USB Arayüzü	5 Vdc - 0,5 A Çıkış × 1

GÜÇ VERİLERİ

DC güç kaynağı türü	Harici adaptör
Adaptör girişi Voltaj/frekans	100 - 240 V 50 / 60 HZ
Adaptör çıkış voltajı/akımı	11,4 - 12,6 V / 2 A
Güç tüketimi	10 W

MEKANİK VERİ

Boyutlar (G×Y×D)	210 × 113 × 26 mm (antensiz)
Ağırlık	0,3 kg
Çalışma ortamı sıcaklık aralığı	-20 - 60°C (-40 - 140°F)
Kurulum metodu	Duvar montajı / Masaüstü montajı
Soğutma	Doğal konveksiyon
Çevresel derecelendirme	İç mekan - IP20

ETKİLEŞİM

LED Gösterge × 4 – RUN, SERVE1, SERVE2, ALM	LED Gösterge × 4 – RUN, SERVE1, SERVE2, ALM
SolaX Cloud	SolaX Cloud

UYUMLULUK

Mikro invertör	A1 - Micro Serisi, X1 - Micro Serisi
----------------	--------------------------------------

UYGUNLUK

Uygunluk	CE, FCC
----------	---------

Not: Bu, Avrupa'da isteğe bağlıdır