

X3-EPS Parallel Box G2



Esnek Entegrasyon

- Kullanışlı kablolama



Güvenilir Performans

- Paralel olarak güvenilir yedek güç sunar

X3-PBOX-60kW-G2 X3-PBOX-150kW-G2^① X3-PBOX-300kW-G2

ŞEBEKE (İNVERTÖR)			
Şebeke Bağlantısı	Üç faz		
Anma gerilimi	220 / 380 V, 230 / 400 V, 240 / 415 V		
AC frekansı	50 Hz 60 Hz		
AC çıkış voltajı aralığı	(198 - 253 V) / (342 - 440 V)		
Maksimum şebeke giriş akımı	87 A	217 A	478 A
EPS (İNVERTÖR)			
Anma gerilimi	230 VA / 400 VA		
EPS frekansı	50 Hz 60 Hz		
Maksimum paralel invertör sayısı ^②	6	10	10
Kanal başına maksimum EPS giriş akımı	21,7 A	43,5 A	95,6 A
Maksimum EPS giriş akımı	87 A	217 A	478 A
YÜKTE (YEDEK)			
Yük bağlantısı	Tek Faz / Üç Faz		
Anma gerilimi	220 / 380 V, 230 / 400 V, 240 / 415 V		
AC frekansı	50 Hz 60 Hz		
Maksimum görünür güç	60 kVA	150 kVA	300 kVA
Maksimum çıkış akımı	87 A	217 A	478 A
Geçiş süresi	< 10 s		
GENEL ÖZELLİKLER			
Çalışma sıcaklığı aralığı	-25 - 40°C (-13 - 104°F)		
Bağıl nem aralığı	%0 - %100 RH (yoğuşmalı)		
Yükseklik	< 3000 m		
Boyutlar (G×Y×D)	492 × 478 × 183 mm	776 × 740 × 234 mm	880 × 1080 × 270 mm
Ağırlık	17 kg	42,5 kg	100 kg
Koruma derecesi	IP65		

- ① Bu modelin iki versiyonu bulunmaktadır: G2 ve G2.1. G2 sürümü yalnızca X3-G4 modelini destekleyip X3-ULTRA'yı desteklemezken, G2.1 sürümü hem X3-G4 hem de X3-ULTRA ile uyumludur
- ② Bu, X3-EPS Paralel Kutu maksimum gücü ve invertörün maksimum çıkış gücü ile ilgilidir. Örnek olarak X3-PBOX-300kW-G2 alındığında, bağlı invertörün maksimum çıkış gücü 50 kW ise, maksimum paralel makine sayısı 6'dır. Eğer bağlı invertörün maksimum çıkış gücü 30 kW ise, maksimum paralel makine sayısı 10'dur

